

Référence: 3RA1225-1CR16-0BB4

Fuseless FEEDER INVERSION DUTY, 400V AC TAILLE S0, 1,8 ... 2,5A, 24V DC, 1NO + 1NF DISJONCTEUR W. GLISSE ADAPTER + ADD-ON MOD. CIRCUIT BREAKER S0

Achat de Electric Automation Network

Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		départ-moteur sans fusible
Version du produit		départ-moteur inverseur
Taille du départ-moteur		S0
Indice de protection IP face avant		IP20
Degré de pollution		3
Tension d'isolement Valeur assignée	V	690
Altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	m	2 000
Température ambiante		
à l'entreposage	°C	-55 ... +80
pendant le transport	°C	70 ... -20
en service	°C	-20 ... +70
Tenue aux chocs		12,5g
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	kV	6
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750		Q
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2		Q
Coordination		1
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) du contacteur typique		10 000 000
Numéro d'article du fabricant		
de l'adaptateur fourni pour rail DIN symétrique		3RA1922-1R
du disjoncteur fourni		3RV1021-1CA15
du contacteur fourni		3RT10 16-1BB42
du bloc de connexion fourni		3RA19 11-1AA00
Type du contact		electromécanique
Exécution de la protection du moteur		bimétal

Valeur du courant d'appel réglable du déclencheur de surcharge dépendant du courant	A	1,8 ... 2,5
Communication/ Protocole:		
Fonction produit Communication bus		Non
Protocole pris en charge		
Protocole AS-Interface		Non
Protocole PROFIBUS DP		Non
Protocole PROFINET		Non
Circuit principal:		
Nombre de pôles pour circuit principal		3
Tension d'emploi pour AC-3 Valeur assignée max.	V	690
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	A	1,9
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	kW	0,75
Fréquence de commutation à vide	1/s	15
Circuit de commande/ Commande:		
Type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
Tension d'alimentation de commande 1 pour CC		
— Valeur assignée	V	24
Circuit auxiliaire:		
Extension produit Bloc de contacts auxiliaires		Oui
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires		1
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires		1
Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires		0
Entrées/ Sorties:		
Nombre d'entrées TOR		0
Court-circuit:		
Fonction produit Protection contre les courts-circuits		Oui
Exécution de la protection contre les courts-circuits		disjoncteur
Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) pour 400 V Valeur assignée	kA	50
Entrées/ Sorties:		
Position de montage		horizontal
Mode de fixation		fixation par encliquetage
Largeur	mm	100
Hauteur	mm	220
Profondeur	mm	125
Distance à respecter		

lors du montage en série vers le côté	mm	0		
aux pièces mises à la terre				
— vers l'avant	mm	10		
— vers l'arrière	mm	0		
— vers le haut	mm	30		
— vers le côté	mm	9		
aux pièces sous tension				
— vers l'avant	mm	10		
— vers l'arrière	mm	9		
— vers le bas	mm	0		
— vers le côté	mm	30		
Raccordements/ Bornes:				
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis			
Justification de qualification	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS			
Certificats/ homologations:				
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval	
Shipping Approval		other		
		Umweltbestätigung	Bestätigungen	