

Référence: 3RA1316-8XB11-1AK6

ENSEMBLE CONTACTEUR POUR REVERS.
AC-3, 4KW / 400V, 3-POL., TAILLE S00
VIS TERMINAL, AC 110V 50Hz / 120V
60Hz, MECH. INTERLOCK SANS
ELECT.INTERLOCK NO INSTEAD OF NC

Achat de Electric Automation Network



| | |
|---|----------------------|
| Caractéristiques techniques générales: | |
| Fonction produit | contacteur-inverseur |
| Taille du contacteur | S00 |
| Largeur | mm 90 |
| Hauteur | mm 67 |
| Profondeur | mm 72 |
| Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2 | Q |
| Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750 | K |
| Circuit de commande/ Commande: | |
| Type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC |
| Tension d'alimentation de commande 1 | |
| pour CA | |
| — pour 50 Hz Valeur assignée | V 120 |
| — pour 60 Hz Valeur assignée | V 120 |
| Fréquence de la tension d'alimentation de commande | |
| 1 Valeur assignée | Hz 60 |
| 2 Valeur assignée | Hz 60 |
| Circuit principal: | |
| Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | A 9 |

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------|
| Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | kW | 4 | |
| Circuit auxiliaire: | | | |
| Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation | | 0 | |
| Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation | | 1 | |
| Raccordements/ Bornes: | | | |
| Type du raccordement électrique pour circuit principal | | raccordement à vis | |
| Mode de fixation | | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022 | |
| Conditions ambiantes: | | | |
| Température ambiante en service | °C | -25 ... +60 | |
| Indice de protection IP face avant | | IP20 | |
| Certificats/ homologations: | | | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval |
| | | spezielle Prüfbescheinigungen | |
| Shipping Approval | | | other |
| | | | Umweltbestätigung |
| other | | | |
| Bestätigungen | | | |