

Référence: 3RA1316-8XB34-1CM1

INVERSION CONTACTEUR ASSEMBLAGE  
AC-3,4KW / 400V, 3-POLE, TAILLE S00  
VIS TERMINAL 189V AC 50Hz / 208V  
60Hz ELECTR. ET MECH. Enclenché avec  
2X AVANT AUXIL. INTERRUPTEUR  
VARISTOR BRANCHE SUR

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Taille du contacteur	S00
Largeur	mm 90
Hauteur	mm 67
Profondeur	mm 72
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CA	
— pour 60 Hz Valeur assignée	V 208
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
2 Valeur assignée	Hz 60
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	A 9
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	kW 4

Circuit auxiliaire:			
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2		
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2		
Raccordements/ Bornes:			
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis		
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022		
Conditions ambiantes:			
Température ambiante en service	°C -25 ... +60		
Indice de protection IP face avant	IP20		
Certificats/ homologations:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			