



Current transformer HF4B, 300A/5A

Référence **HF4B-300/5A**  
 N° de catalogue **741C2064**

Illustration non contractuelle

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)  |  |    |  |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014]) |  |    |  |
| modèle   |  |    | transformateur de mesure de courant traversant |
| courant assigné primaire In  |  | A  | 300  |
| courant assigné secondaire   |  | A  | 5  |
| puissance apparente nominale secondaire  |  | VA | 7.5  |
| classe de précision  |  |    | 0.5  |
| facteur de limite de surintensité  |  |    | FS 5   |
| certifié   |  |    | non  |
| avec protection contre les contacts accidentels  |  |    | non  |
| hauteur de l'ouverture   |  | mm | 25   |
| largeur de l'ouverture   |  | mm | 40   |
| diamètre d'ouverture   |  | mm | 28   |
| fixation par encliquetage  |  |    | oui  |
| avec rail en cuivre  |  |    | non  |
| raccordement secondaire  |  |    | borne à vis                                    |
| nombre d'entrées primaires   |  |    | 1  |