

Bell transformer, 8VA Primary 230-240 V AC, 50 Hz, secondary 8 V, 12 V AC With PTC fuse, 2MW++



версия	
фирменное название продукта	SETRON
наименование продукта	Звоноквый трансформатор
Исполнение трансформатора	Стандартный звоноквый трансформатор
Общие технические данные	
отдаваемая активная мощность / макс.	8 W
напряжение	
Входное напряжение	230 V
выходное напряжение	
• _1 / расчетное значение	8 V
• _2 / расчетное значение	12 V
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	6 W
электричество	
Выходной ток	

- макс. 1 A
- \_1 / расчетное значение 1 A
- \_2 / расчетное значение 0,6 A

#### пригодность

##### Пригодность к интеграции

- открытый монтаж нет
- монтаж скрытой проводки нет

#### Подробнее

Компонент продукта / переключатель нет

#### функция продукта

функция изделия / Термозащита да

#### Входы Выходы

характеристика выхода / с защитой от коротких замыканий да

#### Механическая конструкция

высота	64 mm
ширина	36 mm
длина	90 mm
количество модулей в ширину	2
Вид крепления / последовательный монтаж	да

#### Сертификаты

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4AC3208-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC3208-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3208-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

