

Riferimento: 3TF2001-6BA4

CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE AC-3, 4KW / 400V, SOLDER-PIN CONN. Vite di montaggio (diagonale) contatto ausiliario 01E SISTEMA solenoide (1NC) DC 12V DC

Acquista da Electric Automation Network



Dati tecnici generali:	
Grandezza costruttiva del contattore	0
Grado di protezione IP lato frontale	IP00
Temperatura ambiente durante l'esercizio	55 ... -25 °C
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2	Q
Circuito elettrico principale:	
Numero di poli per circuito principale	3
Corrente di impiego con AC-1 con 400 V	
con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale	16 A
Numero dei contatti NC per contatti principali	0
Numero dei contatti NO per contatti principali	3
Corrente di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	9 A
Potenza di esercizio	
con AC-1 con 400 V valore nominale	10 kW
con AC-3 con 400 V valore nominale	4 kW
Circuito di comando/ Comando:	
Esecuzione del comando del comando di commutazione	convenzionale
Tipo di tensione della tensione di comando	DC

Tensione di comando		
con DC		
— valore nominale	12 V	
Circuito elettrico ausiliario:		
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari		
con commutazione ritardata	0	
con commutazione istantanea	1	
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari		
con commutazione in anticipo	0	
con commutazione istantanea	0	
Connessioni/ Morsetti:		
Numero delle connessioni elettriche		
per circuito principale	connessione con pin a saldare	
per circuito ausiliario e di comando	connessione con pin a saldare	
Numero e lettera di riconoscimento contatti	01 E	
Dati meccanici:		
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite	
Tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì	
Larghezza	50 mm	
Altezza	36 mm	
Profondità	63 mm	
Certificati/ Approvazioni:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
	Baumusterbescheinigung	
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Umweltbestätigung