



Current transformer HF3B, 150A/5A

Référence HF3B-150/5A
N° de catalogue 741B0005

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
modèle			transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A		150
courant assigné secondaire	A		5
puissance apparente nominale secondaire	VA		1
classe de précision			0.5
facteur de limite de surintensité			FS 5
certifié			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur de l'ouverture	mm		23
largeur de l'ouverture	mm		30
diamètre d'ouverture	mm		23
fixation par encliquetage			oui
avec rail en cuivre			non
raccordement secondaire			borne à vis
nombre d'entrées primaires			1