



Current transformer HF3A, 125A/1A

Référence **HF3A-125/1A**
 N° de catalogue **741B0089**

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
modèle			transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A		125
courant assigné secondaire	A		1
puissance apparente nominale secondaire	VA		2.5
classe de précision			0.5
facteur de limite de surintensité			FS 5
certifié			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur de l'ouverture	mm		17
largeur de l'ouverture	mm		20
diamètre d'ouverture	mm		17
fixation par encliquetage			oui
avec rail en cuivre			non
raccordement secondaire			borne à vis
nombre d'entrées primaires			1