



**Current transformer HF6, 2000A/5A**

**Tipo** HF6-2000/5A  
**Catalog No.** 741F0027

Abbildung ähnlich

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

|  |  |    |                           |
|--|--|----|---------------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / trasformatore di corrente (EC002048)  |  |    |                           |
| Tecnica Di Ar., Electr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Elaborazione Segnali / Convertitore / Convertitore di corrente (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014]) |  |    |                           |
| esecuzione   |  |    | trasformatore di corrente |
| corrente nominale primaria In  |  | A  | 2000                      |
| corrente nominale secondaria   |  | A  | 5                         |
| potenza apparente nominale secondaria  |  | VA | 30                        |
| classe di precisione   |  |    | 0.5                       |
| fattore di limitazione sovracorrente   |  |    | FS 5                      |
| autenticato  |  |    | no                        |
| con protezione dal contatto  |  |    | no                        |
| altezza dell'apertura  |  | mm | 56                        |
| larghezza dell'apertura  |  | mm | 110                       |
| diametro dell'apertura   |  | mm | 55                        |
| fissaggio a scatto   |  |    | si                        |
| con guida in rame  |  |    | no                        |
| collegamento secondario  |  |    | raccordo a vite           |
| numero di ingressi primari   |  |    | 1                         |