



Current transformer HF7A, 400A/5A

Référence HF7A-400/5A
N° de catalogue 741H0011

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
modèle			transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A		400
courant assigné secondaire	A		5
puissance apparente nominale secondaire	VA		5
classe de précision			0.5
facteur de limite de surintensité			FS 10
certifié			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur de l'ouverture	mm		60
largeur de l'ouverture	mm		80
diamètre d'ouverture	mm		65
fixation par encliquetage			oui
avec rail en cuivre			non
raccordement secondaire			borne à vis
nombre d'entrées primaires			1