



Current transformer HF8A, 2500A/5A

Référence HF8A-2500/5A
N° de catalogue 741K0014

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])		
modèle		transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A	2500
courant assigné secondaire	A	5
puissance apparente nominale secondaire	VA	15
classe de précision		0.5
facteur de limite de surintensité		FS 10
certifié		non
avec protection contre les contacts accidentels		non
hauteur de l'ouverture	mm	56
largeur de l'ouverture	mm	130
diamètre d'ouverture	mm	81
fixation par encliquetage		oui
avec rail en cuivre		non
raccordement secondaire		borne à vis
nombre d'entrées primaires		1