



Stromwandler HF8A, 2000A/1A

Typ HF8A-2000/1A
Katalog Nr. 741K0021

Abbildung ähnlich

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Stromwandler (EC002048)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Signalverarbeitung / Wandler / Stromwandler (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
Ausführung			Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In	A		2000
Sekundärer Bemessungsstrom	A		1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung	VA		15
Genauigkeitsklasse			0.5
Überstrombegrenzungsfaktor			FS 10
Beglaubigt			nein
Mit Berührungsschutz			nein
Höhe der Öffnung	mm		56
Breite der Öffnung	mm		130
Öffnungsdurchmesser	mm		81
Schnappbefestigung			ja
Mit Kupferschiene			nein
Sekundäranschluss			Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge			1