



Current transformer HF8A, 2000A/1A

Référence HF8A-2000/1A
N° de catalogue 741K0021

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
modèle			transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A		2000
courant assigné secondaire	A		1
puissance apparente nominale secondaire	VA		15
classe de précision			0.5
facteur de limite de surintensité			FS 10
certifié			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur de l'ouverture	mm		56
largeur de l'ouverture	mm		130
diamètre d'ouverture	mm		81
fixation par encliquetage			oui
avec rail en cuivre			non
raccordement secondaire			borne à vis
nombre d'entrées primaires			1