



Current transformer HF8A, 2000A/1A

Tipo HF8A-2000/1A
Catalog No. 741K0021

Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / trasformatore di corrente (EC002048)			
Tecnica Di Ar., Electr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Elaborazione Segnali / Convertitore / Convertitore di corrente (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
esecuzione			trasformatore di corrente
corrente nominale primaria In		A	2000
corrente nominale secondaria		A	1
potenza apparente nominale secondaria		VA	15
classe di precisione			0.5
fattore di limitazione sovracorrente			FS 10
autenticato			no
con protezione dal contatto			no
altezza dell'apertura		mm	56
larghezza dell'apertura		mm	130
diametro dell'apertura		mm	81
fissaggio a scatto			si
con guida in rame			no
collegamento secondario			raccordo a vite
numero di ingressi primari			1